区分	記号
標準品	⦿
準標準品	○
受注品	△

分電盤用遮断器（BH-C, BC-K, BV-C, BC-V, BH-CP, BV-CP形）

適用	分岐回路用ノーヒューズ遮断器						分岐回路用漏電遮断器			電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器		電源側プラグイン形漏電遮断器	
	BHミニ（2P1E）		BHミニ（2P2E）		リモコンブレーカ		BHミニ（2P1E）	BHミニ（2P2E）	リモコン漏電ブレーカ	BHミニ（2P1E）	BHミニ（2P2E）	BHミニ（2P1E）	BHミニ（2P2E）
フレーム A	50		50		30		50	50	30	50	50	50	50
形名	BH-C1	BH-C1D	BH-C2	BH-C2D	BC-K03B		BV-C1	BV-C2	BC-V03	BH-CP1NR	BH-CP1NT	BH-CP2	BV-CP1NR	BV-CP1NT	BV-CP2
外観							高調波サージ対応形	高調波サージ対応形					高調波サージ対応形
定格電流 A 基準周囲温度 40℃	15 20 30		15 20 30		15 20 30		15 20 30	15 20 30	15 20 30	15 20 30	15 20 30	15 20 30	15 20 30
極数・素子数	2P1E		2P2E		1P1E	2P2E	2P1E	2P2E	2P2E	2P1E	2P2E	2P1E	2P2E
定格絶縁電圧Ui V	265		265		265		—	—	—	265	265	—	—
定格使用電圧Ue V AC	—		—		—		100	100-200（240）（注3）	100-200	—	—	100	100-200（240）（注3）
定格感度電流 mA	—	—	—	—	—	—	15 30	15 30	15 30	—	—	15 30	15 30
動作時間 s以内	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1
漏電検出特性	—		—		—		Type AC	Type AC	Type AC	—	—	Type AC	Type AC
定格短絡遮断容量 kA　JIS C 8201-2-1 Ann.2（Icu）　AC　240V	—	—	2.5	2.5	2.5	2.5	—	—	—	—	2.5	—	—
200V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100/200V	—	—	5	5	—	5	—	—	—	—	5	—	—
100V	5	5	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—
DC　125V	—	1	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JIS C 8201-2-2 Ann.2（Icu）　AC　200V（240V）（注7）	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	2.5
100/200V（120/）（240V）（注7）	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	5
100V（120V）（注7）	—	—	—	—	—	—	5	5	5	—	—	5	5
電流の種類	AC	AC/DC共用	AC	AC/DC共用	AC		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
アイソレーション適合	—		—		—		—	—	—	—	—	—	—
逆接続	可		可		—		—	—	—	—	—	—	—
選択度種別（使用カテゴリー）	A		A		A		A	A	A	A	A	A	A
EMC環境条件（環境A又は環境B）	対象外		対象外		対象外		対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
外形寸法 mm　a	25		25		25	50	25	25	75	25	25	25	25
b	95		95		95		95	95	95	95	95	95	95
c	60		60		60		60	60	60	60	60	60	60
ca	77		77		71		77	77	71	77	77	77	77
製品質量 kg	0.14		0.16		0.22	0.44	0.15	0.15	0.57	0.13	0.14	0.15	0.16
接続　表面形　ページ 168	⦿		⦿		⦿		⦿	⦿	⦿	—	—	—	—
電源側プラグイン形 446, 448	—		—		—		—	—	—	○電源側プラグイン形負荷側ねじ端子形	○電源側プラグイン形負荷側ねじ端子形	○電源側プラグイン形負荷側ねじ端子形	○電源側プラグイン形負荷側ねじ端子形
電源側プラグイン形（AP）（注2） 440, 444	△（注4）	—	△（注4）	—	—		△（注4）	△（注4）	—	—	—	—	—
負荷側速結端子形（QT）（注1） 438, 442, 446, 448	○（注4）	—	○（注4）	—	—		○（注4）	○（注4）	—	○	○	○	○
負荷側アース端子付連結端子形（EQT） 438, 442, 446, 448	○（注6）	—	○（注6）	—	—		○（注6）	○（注6）	—	○（注6）	○（注6）	○（注6）	○（注6）
付属装置　警報スイッチ（AL） 178	○（注8）	—	○（注8）	—	—	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）
補助スイッチ（AX） 178	○（注8）	—	○（注8）	—	—	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）	○（注8）
部品　ロックカバー（LC） 227	○		○		—		○	○	—	○	○	○	○
電気用品安全法	適合		適合		適合		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
過電流引きはずし方式	熱動一電磁												
トリップボタン	—（注5）	—	—（注5）	—	—		—	—	—	—（注5）	—（注5）	—	—
標準価格 円（税別）	3,030	3,330	4,330	4,770	6,270	12,500	8,360	12,000	22,300	6,070	7,340	11,500	15,100
特性・外形掲載ページ	438				488		442		489	446		448	

注
（1）負荷側速結端子形（QT）は，発注の際“QT”をご指定ください。
（2）電源側プラグイン形（AP）は，発注の際“AP”及び接続相をご指定ください。
（3）定格電圧240V品は，発注の際“240V”をご指定ください。
（4）“AP”と“QT”を組合せた仕様も製作可能です。詳細はご照会ください。
（5）警報スイッチ（AL）付の場合のみ付属します。
（6）負荷側アース端子付連結端子形（EQT）は，発注の際“EQT”をご指定ください。
（7）（ ）内は定格電圧240V品の場合を示します。
（8）AL又はAXどちらか一つ取付可能です。

備考
（1）定格短絡遮断容量100/200Vの数値は単相3線式の場合を示します。
（2）定格電圧欄240V品は三相4線式などの対地電圧240V以下の回路にも使用できます。
（3）□の遮断容量を名板に記載しています。
（4）

定格電圧	適用回路電圧	漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲
100V	100・110V	80～121V
100-200V	100・110・200・220V	80～242V
240V	200・220・240V	96～264V

（5）警報スイッチ（AL），補助スイッチ（AX）の定格

BC-K03B, BC-V03

AC 電圧 V	AC 電流A 抵抗負荷	AC 電流A 誘導負荷	DC 電圧 V	DC 電流A 抵抗負荷	DC 電流A 誘導負荷
250	2	2	125	0.2	0.2
125	2	2	30	2	2

60V, 0.6A以上でご使用ください。但し5～60V, 0.05～0.6Aの範囲は，3VA以上の入力で使用できます。これ以下の微少電圧・電流領域における使用についてはご照会ください。

BH/BV-C, BH/BV-CP

AC 電圧 V	AC 電流 A 抵抗負荷	DC 電圧 V	DC 電流 A 抵抗負荷
250	1	30	2
125	3	—	—