

大光量冷陰極管バックライト ツイン(2灯)セット

管長45cmクラスのU型冷陰極管2灯付きです。
瞬間点灯・超寿命20,000時間以上。
ON/OFF機能端子、調光機能(明るさ調整)端子付きです。



12W (6W×2灯) 冷陰極管バックライトセット

★管長45cmクラスのU型冷陰極管2灯付きです。

★ON/OFF機能端子、調光機能（明るさ調整）端子付きです。

■電源■

電源電圧 DC12V (5~16V可)

電源電流 900mA (12V時)

■端子説明■

CN1

番号	色	名称	接続
1	黄	調光VR(10K)	10KΩVRに接続
2	青	調光VR(GND)	10KΩVRに接続
3	緑	ON/OFFスイッチ	ON/OFFスイッチ 電源 (+) に接続すると点灯
4	黒	電源 (-)	DC12V電源 (-) に接続
5	黒	電源 (-)	DC12V電源 (-) に接続
6	赤	電源 (+)	DC12V電源 (+) に接続
7	赤	電源 (+)	DC12V電源 (+) に接続

CN2 (出力)

番号	色	名称	接続
1	白	ランプ出力 HV	冷陰極管
2		NC	無接続
3	白	ランプ出力 LV	冷陰極管

CN3 (出力)

番号	色	名称	接続
1	白	ランプ出力 HV	冷陰極管
2		NC	無接続
3	白	ランプ出力 LV	冷陰極管

★調光機能（明るさ調整機能）を使用しない場合は、10KΩVRを使用しないで、1（黄）と2（青）を接続すると、最大光量で点灯します。

注意（必ずお読みください）

- 1、この基板内には、高電圧が発生し、たいへん危険です。絶対に触れないでください。
- 2、基板から、冷陰極管までの付属のコネクタ、ケーブルは高耐圧品です。付属の物以外は、使用しないでください。
- 3、冷陰極管を1本又は、2本共取り外した状態で電源を投入すると、基板内に異常な電圧が発生し、たいへん危険です。必ず2本接続した状態でご使用してください。
また、電源投入後に、冷陰極管のコネクタ（CN2、CN3）を抜き差しする事は感電のおそれがあり、非常に危険です。絶対にしてはいけません。

■接続列■

