





組み立て方

1. ピンヘッダの分割



付属の細ピンヘッダは、取り付け箇所の必要ピン数に合わせて分割します。手で簡単に折ることもできますが、予めカッター等で切り込みを入れておくと綺麗に仕上がります。

2. ピンヘッダの取付





分割した細ピンヘッダを基板にはんだ付けします。はんだ付けの際には、写真の様にブレッドボードを用いると綺麗（基板に対して垂直）に仕上げることができます。

細ピンヘッダは、基板の内側に取り付けます（外側には後ほど7セグメントLEDを取り付けます）。

注意事項！

必ず先に細ピンヘッダを取り付けます。
7セグメントLEDを先に取り付けてしまうと、細ピンヘッダをはんだ付けできなくなってしまいます。

3. 7セグLEDの取付



最後に7セグメントLEDを取り付けます。向きを基板上の絵に合わせ、挿し込みます。挿し込んだら裏返して、はんだ付けします（基板外側の列）。