

・品番の表し方

セラフィル[®] (FM用)

(品番例)

SF	E	LF	10M7	FAA0	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥

①識別記号

識別記号	
SF	セラミックフィルタ

②振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数
E	2素子厚み縦振動
T	3素子厚み縦振動
V	2素子厚み縦振動（2倍波）
K	2素子厚み縦振動（3倍波）

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
L□	リードタイプ
C□	チップタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

セラフィル[®] (TV/VTR用)

(品番例)

SF	S	RA	4M50	CF	00	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①識別記号

識別記号	
SF	セラミックフィルタ

②振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数
S	2素子厚みすべり振動
T	3素子厚み縦振動

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
R□	リードタイプ
K□	チップタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

SFTシリーズはリードタイプのみとなります。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

⑤製品仕様

コード	製品仕様
FAA0	4文字の英数字で通過帯域、中心周波数公差、ランク、シリーズを表します。

⑥包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-A0	1500個/ラジアルテーピング品H ₀ = 18mm
-A1	1000個/ラジアルテーピング品H ₀ = 18mm
-R0	プラスチックテーピング品φ = 180mm
-R1	プラスチックテーピング品φ = 330mm

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはプラスチックテーピングとなります。
標準品以外の場合、「⑤製品仕様」と「⑥包装仕様コード」の間に数字2桁の「個別仕様（連番）」が追加されます。

⑤製品仕様（1）

コード	製品仕様(1)
AF	標準帯域品
BF	狭帯域品
CF	標準帯域品
DF	広帯域品
EF	超広帯域品

SFTシリーズはAFのみとなります。
また、AFはSF/Sシリーズには適用されません。

⑥製品仕様（2）

コード	製品仕様(2)
00	標準品

⑦包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-A0	ラジアルテーピング品 H ₀ = 18mm
-R1	プラスチックテーピング品φ = 330mm

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはプラスチックテーピングとなります。
標準品以外の場合、「⑥製品仕様（2）」と「⑦包装仕様コード」の間に数字2桁の「個別仕様（連番）」が追加されます。

セラフィル®(AM用)

(品番例)

PF	W	LF	450K	P2A	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥

①識別記号

識別記号	
PF	セラミックフィルタ
SF	セラミックフィルタ
CF	セラミックフィルタ

②振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数
S	1素子長さ振動
W	2素子長さ振動
U	1素子拡がり振動
Z	2素子拡がり振動
P	4素子拡がり振動

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
L□	リードタイプ
C□	チップタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、kHzの場合は3数字と「K」で表します。

セラフィル®(AMサーチストップ信号検出用)

(品番例)

BF	U	LA	450K	C	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥

①識別記号

識別記号	
BF	共振子

②振動モード・素子数

コード	振動モード・素子数
U	1素子拡がり振動

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
LA	リードタイプ標準

④公称中心周波数

コード	公称中心周波数
450K	450kHz

⑤製品仕様

コード	製品仕様
P2A	3桁の英数字で製品仕様を示します。

□□Aの場合、標準品を示します。

⑥包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-R0	プラスチックテーピング品 φ = 180mm
-A0	ラジアルテーピング品 H ₀ = 18mm
-M0	マガジンカセット品
-R1	プラスチックテーピング品 φ = 330mm

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはプラスチックテーピングとなります。
標準品以外の場合、「⑤製品仕様」と「⑥包装仕様コード」の間に「個別仕様」が3文字の英数字で追加されます。

⑤製品仕様

コード	製品仕様
C□	帯域幅

標準品の場合、1桁のみとなります。

⑥包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品

標準品以外の場合、「⑤製品仕様」と「⑥包装仕様コード」の間に数字3桁の「個別仕様（連番）」とアルファベット1文字の「リード形状（足曲げ：B）」が仕様に応じて追加されます。

セラミックトラップ

(品番例)

TP	S	RA	4M50	B	00	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①識別記号

識別記号	
TP	セラミックトラップ

②機能

コード	機能
S	シングルトラップ
T	トリプルトラップ
W	ダブルトラップ

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
R□	リードタイプ
K□	チップタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

ディスクリミネータ(FM用)

(品番例)

CD	A	LF	10M7	GA	001	-B0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①識別記号

識別記号	
CD	ディスクリミネータ

②振動モード

コード	振動モード
A	厚み縦振動
S	厚みすべり振動

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
L□	リードタイプ
C□	チップタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

⑤製品仕様(1)

コード	製品仕様(1)
B	広帯域品
C	低容量品

⑥製品仕様(2)

コード	製品仕様(2)
00	標準品

⑦包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-A0	ラジアルテーピング品 H ₀ = 18mm
-R1	プラスチックテーピング品 φ = 330mm

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはプラスチックテーピングとなります。
標準品以外の場合、「⑥製品仕様(2)」と「⑦包装仕様コード」の間に数字3桁の「個別仕様」が追加されます。

⑤製品仕様

コード	製品仕様
GA	2文字の英数字でタイプ、中心周波数公差、ランクなどを表します。

⑥適用IC

コード	適用IC
001	適用IC対応No.

⑦包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-A0	ラジアルテーピング品 H ₀ = 18mm
-R0	プラスチックテーピング品 φ = 180mm
-R1	プラスチックテーピング品 φ = 330mm

テーピング品の場合、リードタイプはラジアルテーピング、チップタイプはプラスチックテーピングとなります。
標準品以外の場合、「⑥適用IC」と「⑦包装仕様コード」の間に1桁の「個別仕様(連番)」が追加されます。

ディスクリミネータ(TV/VTR用)

(品番例)

CD	S	RF	4M50	E	K	048	-A0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①識別記号

識別記号	
CD	ディスクリミネータ

②振動モード

コード	振動モード
S	厚みすべり振動

③構造・サイズ

コード	構造・サイズ
R□	リードタイプ

□は、「A」からの追番で構造・サイズを表します。

④公称中心周波数

4文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

⑤製品仕様（１）

コード	製品仕様(1)
C	3端子
E	2端子

⑥製品仕様（２）

コード	製品仕様(2)
K	仕様識別番号

⑦適用IC

コード	適用IC
048	適用IC対応No.

⑧包装仕様コード

コード	包装仕様
-B0	バラ品
-A0	ラジアルテーピング品 H ₀ = 18mm

標準品以外の場合、「⑦適用IC」と「⑧包装仕様コード」の間にアルファベット1文字の「個別仕様」が追加されます。